

文字高さ127mm (5インチ)

大型7セグLED (赤)

アノードコモン

TOS50101BS-B



ピン配置

1	セグメント e	10	セグメント f
2	セグメント d	9	セグメント g
3	dp2(コンマ)	8	アノード(コモン)
4	dp1(小数点)	7	セグメント a
5	セグメント c	6	セグメント b

※小数点とコンマ部分は別々に点灯可能

およその定格

- ◎ 最大順方向電流：20mA(平均値)
- ◎ 順方向電流推奨：12mA

およその特性 (実測による)

※順方向電流 20mA時

- ◎ セグメント部順方向電圧：18V
- ◎ dp1(小数点)部順方向電圧：5.4V
- ◎ dp2(コンマ)部順方向電圧：5.4V

オーディオ・マイコン・メカトロ・電子パーツ

テジツ

年中無休・営業時間：AM11:00~PM8:00
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-6-7

電子工作向けの学習、実験、開発向けであり
資料等は参考用です。目安程度のもので差異や誤りがある場合があります
商品の性能等を保証するものではありません。
各種設定、使用については自己責任でお願いいたします。
いかなる事故、損失においても製造者、流通者、販売者は
一切の責任を負いかねます。返品、交換、保証等の対応はしていません。